

## Bluetooth Reader – Håndfri Adgang

### BT 1000

**Bygget til inden- og udendørs brug.**

**Læseren for alle vejrforhold.**

**Vandtæt og vandalsikker.**



#### Beskrivelse

Art. Nr. 460300

#### Produkt

- Bluetooth læser.  
(Leveres med 4 rustfrie stålskruer, plugs, diode og frontlabel)

#### Størrelse

- Læser: H x B x D = 130 x 50 x 8 mm.
- Montageplade (valgfri): 130 x 50 x 2 mm.
- Ramme (valgfri): 155 x 75 x 15 mm.

#### Strømforsyning & udgange

- Spænding: 9-17V DC, (max. 150mA forbrug).
- Udgang 1 (gul ledning): 500mA (åben kollektor).
- Udgang 2 (hvid ledning): 500mA (åben kollektor).
- Ekstern styrbar buzzer, rød og grøn LED.
- Ekstern UD tryk knap (REX).
- Indgang for andre funktioner.

#### Operationsdata

- Operationstemperatur: -30°C til +80°C
- Luftfugtighed: 100%
- Rang: IP67

#### Kabel (forsynet)

- 2,5 m, med 8 leder

#### Tilbehør

- Montageplade: rustfrit stål.
- Ramme: antrasit grå, hvid eller sølv.
- Udskiftelig frontlabels.

**Håndfri adgangskontrol - brug din mobiltelefon.**

**Bluetooth funktionen i din mobiltelefon erstatter din nøgle.**

**Justerbar rækkevidde fra 0,5 til 10 m.**

**Op til 10 mobiltelefoner (basisversion).**

**Simpel programmering via enhver mobiltelefoner.**

**Personlig sikkerhedskode og 8 cifret servicekode til at beskytte imod uautoriseret adgang.**

**Stor rækkevidde til lange indkørsler (garager, porte, døre osv).**

**Anden model:**

**Wiegand udgang, individuelle udstyr, brugervenlig software, herunder etablering af netværk op til 2000 brugere.**

**Alarm anmeldelse via e-mail eller SMS**

(kun med software interface).



Klasse 2 - 10 m.

Klasse 1 - 100 m.

Tags til Bluetooth